


**PRETUL®**



CÓDIGO: 26033 CLAVE: GEN-10P

## Generador portátil 1.1 kW motor a gasolina, Pretul

- Motor OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)



Motor OHV



Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

#### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque / de operación	1.1 kW / 1 kW
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente de arranque	9.3 A
Número de fases	1
Nivel de ruido	65 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia</b>	2.9 HP
<b>Cilindrada del motor</b>	94 cc
<b>Velocidad sin carga del motor</b>	3,750 rpm
<b>Capacidad del tanque</b>	6 L
<b>Arranque</b>	Manual (cuerda retráctil)
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	4 h = 6 L de combustible
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	45 x 38 x 35 cm
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	60 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	22 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

## Incluye

- 1 Clavija para 120 V c.a.
- 1 Adaptador para 12 V c.c
- 1 Llave para bujía

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
23003	CB-GRUPO9	Bolsa con 2 carbones repuesto p/generadores Grupo 9 Pretul
28211	CB-GEN-10P	Carburador para generador a gasolina GEN-10P, Pretul

Imágenes complementarias



Panel de control GEN-10P

